

Otevřete dveře pomocí Bkey

Bkey je tlačítko pro otevírání dveří na bázi Bluetooth. Umožňuje uživatelům otevřít dveře jednoduchým stisknutím bez dotyku zařízení.

Poznámka

Následující modely se specifickými verzemi firmwaru nebo vyšší podporující Bkey:

- S539: 539.30.10.203
- S532: 532.30.10.16
- X916: 916.30.10.202
- X915 V2: 2915.30.10.203
- X912: 912.30.11.7
- R29C: 29.30.10.203
- A03: 103.30.10.105
- A05 V2: 205.30.10.124
- A08: 108.30.10.103

Chcete-li použít Bkey, musíte povolit funkci Bluetooth a přiřadit Bkey konkrétním uživatelům pro otevírání dveří. Tento článek bere S539 jako příklad.

Nastavte Bkey funkce


1. Pomocí IP zařízení se přihlaste do jeho webového rozhraní pomocí uživatelského jména a hesla, ve výchozím nastavení admin.
2. Přejděte do **části Řízení přístupu > rozhraní BLE** . Povolte službu Bluetooth.
3. Můžete nastavit Bkey Spouštěcí signál. K dispozici jsou tři rozsahy, 120dBm~-92dBm, -92dBm~-82dBm a -82dBm~-77dBm.

Pokud například vyberete 120dBm~-92dBm, uživatelé mohou stisknout tlačítko Bkey otevřít dveře do vzdálenosti 3 metrů od zařízení.

BLE Basic

Enabled

RSSI Threshold (-85~-50db)

BKey Trigger Signal  about 1 meter ?

Unlock Interval For Same User (Sec) (5-900Sec) ?

Unlock Interval For Different User (Sec) (5-900Sec) ?

Přiřadit aBkeyuživateli

1. Přejděte na **Adresář > Uživatelské** rozhraní.
2. Kliknutím na **Přidat** vytvoříte uživatelský účet.

User

All Search **+ Add**

| <input type="checkbox"/> | Index | Source | UserID | Name | Private PIN | RF Card | Face | Floor No. | Web Relay | Schedule-Relay | Edit |
|--------------------------|-------|--------|--------|------|-------------|---------|------|-----------|-----------|----------------|------|
| No Data | | | | | | | | | | | |

3. Nastavte ID uživatele a uživatelské jméno.

User Basic

UserID

Name

4. Najděte **RF kartu a Bkey** část. Klikněte na **Získat** a stiskněte Bkey tlačítko. Kód bude získán automaticky.

Vzdálenost ke čtení kódu by měla být mezi 10 cm Bkeya modul Bluetooth ve vrátném.

Tip

Umístění modulu Bluetooth se liší podle modelu. Podívejte se prosím na článek [Devices' Bluetooth Module Introduction](#).

RF Card & Bkey

Code

5. Přejděte dolů a nakonfigurujte Nastavení přístupu.

Access Setting

Allow To Open RelayA RelayB RelayC

Web Relay

Buidling

Floor No.

Room

1 item Unselected Schedules

- 1002:Never

1 item Selected Schedules

- 1001:Always

>

<

^

v

6. Klepnutím na tlačítko Odeslat uložíte nastavení.

Když uživatelé stisknou tlačítko Bkey, dveře se otevřou.